

2-4 对线保护器 B280-B380-B480

这一系列的保护器用来对 **2** 到 **4** 对信号数据传输线进行保护，防止各种瞬间过电压特别是雷电对设备造成危害。具有安装方便，使用经济的特点。

B280-B380-B480 由两级保护电路构成，分别应用于 **2** 对、**3** 对和 **4** 对线的电话线路和终端设备的保护。



- 保护 **2-4** 对各种类型的电话/数据线
- 适用于 **IDC** 连接系统

CITEL 产品型号	B280-T B380-T B480-T	B280-48 B380-48 B480-48	B280-48D3 B480-48D3	B280-24D3 B480-24D3	B280-12D3 B380-12D3 B480-12D3	B280-06D3 B480-06D3	B280-06DBC B480-06DBC
应用	电话线路	电报	ISDN-TO 48V线路	租借线路 4-20mA	RS232	RS422 RS485	T2/T1
保护类型							
-B280	2对	4线	1通道	4线LL	4线	2对	1通道
-B380	3对	6线			6线		
-B480	4对	8线	2通道	2×4线LLs	8线	4对	2通道
最大线路电压	170V	48V	48V	24V	15V	6V	6V
最小箝位电压	190V	60V	60V	30V	20V	10V	12V
残压 (8/20 μ s 脉冲,5kA)	220V	220V	70V	40V	30V	20V	25V
额定放电电流 (10个 8/20 μ s 脉冲)	5kA	5kA	5kA	5kA	5kA	5kA	5kA
图号	A	A	B	B	B	B	C

